



## ANVENDELSE

- Professionel benzin generator med høj ydeevne

## INFORMATION

- Luftkølet Honda GX-630 motor
- El-start, oliealarm og timetæller
- Motorsikring og tankmåler
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
- HUSK AT PÅFYLDE OLIE INDEN IBRUGTAGNING  
- Anbefalet olie: 10W-30
- Udtag: 1x 230 V (16 A), 1x CEE 230 V (32 A),  
1x CEE 400 V (16 A)

*\*OBS\*: Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift. Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator*

VARE NR.	DB	VARE INFO
151145	1854131	Generator - 14503 GX-630

10,8  
kW

16 L  
TANK

24,6 HK  
MOTOR

115 kg  
VÆGT

TEKNISK DATA		
Effekt	230 V 400 V	8 kW / 8 kVA 10,8 kW / 13,5 kVA
Frekvens		50 Hz
Motor		Honda GX-630
Brændstoftype		Benzin
Tank		16 L
Motor effekt		24,6 HK
Støjniveau		76 dB(A)
Udtag		1x 230 V (16 A) 1x CEE 230 V (32 A) 1x CEE 400 V (16 A)
Dimensioner (L x B x H)		880 x 575 x 705 mm
Vægt		115 kg

